

Pit Start Plus

Startowe systemy myjni samochodowych



Najlepsze w swojej kategorii urządzenie do aktywacji samoobsługowych stanowisk myjących

Idealne rozwiązanie w myjniach samoobsługowych

Zaprojektowany na potrzeby myjni samoobsługowych umożliwia obsługę do 7 programów poprzez jeden terminal płatniczy. Doskonale modernizuje już istniejące systemy wysokociśnieniowe, które wciąż mają elektro-mechaniczne systemy kontroli. Solidny i odporny, gwarantuje ochronę przed pyłem, wodą oraz rozpylonymi środkami chemicznymi. Szczególną uwagę zwrócono na komunikację z użytkownikiem, dzięki czemu aktywacja i operacje płatnicze są jeszcze prostsze i bardziej intuicyjne. Pit Start Plus jest dostępny w dwóch wersjach, co ułatwia instalację na każdym systemie. Grafika może być dostosowana do indywidualnych potrzeb tak, aby uwydatnić logo firmy.

Funkcje

- Stopień ochrony IP 54
- Wrzut monety jest osłonięty ruchomą płytką, a szczelina na microchip ma wewnętrzną wodoodporną uszczelkę
- Obudowa zewnętrzna, drzwi oraz panel z przyciskami są ze stali nierdzewnej
- Drzwi chronione przez w pełni wodoodporny 4-punktowy zamek, wyposażony w płytkę zapobiegającą przewierceniu
- Transfleksyjny wyświetlacz, podświetlany od tyłu tak jak przycisku, gwarantujący maksymalną widoczność nawet w pełnym słońcu
- Panel przycisków wyposażony w 7 przycisków wyboru programu i jeden przycisk stop, który pozwala użytkownikowi przerwać usługę
- Szeroki panel przedni umożliwiający komunikację z użytkownikiem oraz miejsce na opis każdego przycisku. Instrukcje zamieszczone na dostosowanym do firmy panelu
- W wersji standardowej interfejs jest wykonany ze złącza DIN wyposażonego w 8 optoizolowanych wejść do odbierania sygnałów z jednostki sterującej i 7 wyjść przełącznikowych
- Ceny usług mogą być ustawione na korpusie maszyny
- Montaż: w zabudowie lub wolnostojący

Funkcje

• Status oczekiwania

Gdy terminal jest w stanie oczekiwania, wyświetlany jest komunikat, aby wrzucić gotówkę i wybrać usługę, podczas gdy przyciski migają, żeby przyciągnąć uwagę klientów.

• Monety i żetony

Kiedy użytkownik wrzuci monety lub żetony, wyświetlacz poda informację o przyznanym kredycie. Kiedy odpowiednia kwota zostanie wrzucona, Pit Start będzie gotowy do aktywacji danej usługi.

• Karty lub klucze

Gdy użytkownik włoży klucz lub kartę, wyświetli się informacja o dostępnych środkach. Jeśli środki te są równe lub przewyższają najniższą cenę usługi, Pit Start aktywuje wybraną usługę.

• Wybór usługi

Użytkownik może wybrać do 7 różnych programów mycia i może je przełączać wciskając odpowiedni dla danego programu przycisk.



Dane techniczne

	Wolnostojący	Wbudowany
Wymiary (Dł.xWys.xSzer.)	388 x 688 x 182,3 mm	394 x 1,508 x 283 mm
Waga	17kg	52kg
Zasilanie	24 Vac ±10%	24 Vac ±10%
Zużycie energii	25W	25W
Temperatura pracy	-15 °C ÷ 50 °C wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji	-15 °C ÷ 50 °C wilgotność 10% ÷ 90% bez kondensacji

Pojemność

	0.5 €	1 €	2 €
Kaseta wrzutnika	800	850	650